

**PARTS LIST  
LISTE PIECES DETACHEES  
ERSATZTEILLISTE  
LISTA PARTI DI RICAMBIO  
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO**

**THOMSON  
21MS90G  
Chassis TX91G**

**MODULES**

|      |                  |            |
|------|------------------|------------|
| MAIN | TX91G3850250S0ES |            |
| AMFM | STEREO/NICAM     | 20684400   |
| CRT  | CRTTX9121"       | R 20532040 |
| FCB  | FCB910           | 25296580   |
| KB   | KDB909           | 25296610   |
| SCI  | SCARTTX91        | 20335250   |



|         |                    |            |
|---------|--------------------|------------|
| FP23,70 | MP160              | △ 10457130 |
| FP90    | MP125              | △ 10469180 |
| GR001   | TMFT1330T          | 10132400   |
| IC01    | TDA4665T FLAT      | 10155740   |
| IE01    | M51320P            | 20321730   |
| IE02    | MC14053BCP         | 46006700   |
| IF01    | TDA1771            | 10044490   |
| II01    | STV8224A2          | 10451330   |
| II02    | STV8225            | 20165170   |
| IN01    | U4454B             | 50896820   |
| IN020   | MSP3410B-PP-F7     | 10372340   |
| IN03    | TDA7263            | 10281150   |
| IN04    | MC78L08ACP         | 10308410   |
| IN050   | MC33164P-5         | 10277030   |
| IR01    | ST9293J9B1/HAK     | 20801180   |
| IR02    | TDA8139            | 10044580   |
| IR03    | ST24C04/B1         | 10030300   |
| IT01    | TEA5101B           | 10231440   |
| IV01    | STV2118B (CUT 5.1) | 10384680   |
| IX01    | SAA5281ZP/E        | 10258810   |
| IX02    | MC7805/CT          | 46025200   |



|   |              |          |
|---|--------------|----------|
| TA06,TF21,<br>TI28,32,TK02,<br>TR01,04,05       | BC847B SMD   | 11070770 |
| TE01,02,03,04,<br>05,06, TM001,<br>002,003,TR02 | BC548B       | 16000930 |
| TH02,TL01,<br>TN04,07,TP22                      | BC337-40     | 45001466 |
| TI01  | MMBTH10L SMD | 16006500 |
| TI03,04   | DTC144EK SMD | 16007030 |

|            |            |          |
|------------|------------|----------|
| TI31,TV01  | BC857B SMD | 30946660 |
| TL02       | BUH515D    | 20666700 |
| TL13       | 2SC2236Y   | 16000220 |
| TN01       | BF799 SMD  | 35031670 |
| TN05       | BC848B SMD | 16006290 |
| TN06, TX01 | BC558B     | 16001110 |
| TN08       | BC858B SMD | 16006330 |
| TP20       | BUL512HI   | 10440310 |
| TP23       | MPS750     | 16001340 |
| TP34       | BC858C SMD | 50854683 |
| TX02       | BC548C     | 16000940 |



|  |                  |          |
|--|------------------|----------|
| DC01, DP34,<br>DR07  | BZX55C5V1        | 80444140 |
| DE01, DF22,<br>DI62, DK08,<br>DL01,11,20,23,<br>DP25, DR05,<br>DT21,41,61,<br>DV01,02,03,<br>DX01,02,03,04 | 1N4148           | 44009209 |
| DF01, DL07,08  | 1N4001           | 16008160 |
| DF03,04  | BZX55C11         | 11073670 |
| DF21   | BZX55C20         | 30948810 |
| DH01   | BZX55C30         | 80444170 |
| DH02   | BZX55C5V6/ZPD5,6 | 44025401 |
| DI50,51,52,60  | BA282            | 16007510 |
| DK07   | BZX55C6V8        | 50890650 |
| DL02,04,05,06,<br>09, DP19,23,31,<br>32  | RGP10G           | 10459090 |
| DL12   | BZX55B4V3        | 90578000 |
| DL13   | BZX55B9V1        | 70438220 |
| DL21   | ZPD6,8           | 44074501 |
| DN03,04  | BAV103 SMD       | 10155030 |
| DN05   | BZX55C9V1        | 90578100 |
| DP01,02,03,04  | BYW27-1000       | 10455390 |
| DP29,37,38   | LL4148 SMD       | 16012450 |
| DP33   | BZX85C27/ZPY27   | 10246740 |
| DP70,90  | RGP15G           | 10272800 |
| DP80   | STTB406          | 20768390 |
| DR01   | BZX55B13         | 50890560 |
| DR04, DT01   | ZPD8,2           | 44021504 |
| DT23,43,63   | BAV21            | 44044407 |
| GE001  | MV5491A LED      | 10036730 |




|       |               |          |
|-------|---------------|----------|
| FN010 | TSB5304 FOS   | 80138400 |
| FN02  | 6M5HZ         | 20356510 |
| QC01  | 4M433619HZ    | 10087710 |
| QC02  | 3M579545HZ    | 10087720 |
| QI01  | OFWG3965M FOS | 10085120 |
| QI02  | 33M9HZ FOS    | 20489330 |
| QI31  | 6M0HZ         | 48042300 |
| QI34  | 5M74HZ        | 20338170 |
| QN010 | 18M432HZ      | 10334670 |
| QR01  | 8M0HZ         | 10254430 |
| QV01  | 503K0HZ       | 48023700 |
| QX01  | 27M0HZ        | 20548370 |



|      |        |          |
|------|--------|----------|
| FN93 | 31M9HZ | 20498110 |
| LI29 | 38M9HZ | 10388320 |
| LI61 | 32M4HZ | 2031091A |
| LN01 | 38M9HZ | 47309700 |



|      |           |          |
|------|-----------|----------|
| PI01 | 10K0 OHM  | 20351320 |
| PP34 | 470R0 OHM | 10260350 |



|            |                    |            |
|------------|--------------------|------------|
| RE35       | 10R0 OHM 5% 0,30W  | 41005202   |
| RF01       | 2R2 OHM 5% 0,30W   | △ 15009870 |
| RF05       | 1R8 OHM 5% 0,50W   | 20649310   |
| RF09       | 140K0 OHM 1% 0,25W | 80437830   |
| RH16       | 10R0 OHM 5% 0,25W  | △ 15009580 |
| RH17, RX01 | 27R0 OHM 5% 0,25W  | △ 15009840 |
| RL07       | 1K0 OHM 10% 0,50W  | △ 10226290 |
| RL08       | 33R0 OHM 5% 2W     | 15022830   |
| RL09       | 8R2 OHM 10% 7W     | 70432630   |
| RL11       | 15R0 OHM 5% 0,50W  | △ 10226280 |
| RL12,13,14 | 0R22 OHM 5% 0,50W  | △ 10305450 |
| RL16       | 82K0 OHM 1% 0,70W  | 10148310   |
| RL22       | 78K7 OHM 1% 0,70W  | 10224680   |

**R : RECYCLED PART**  
: PIECE RECYCLEE  
: AUSTAUSCHTEILE  
: RICAMBIO RICICLATO  
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area  
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia  
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienst  
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia  
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

**07 / 97 35045360**  
**REV. N° 0 00 / 00 0000000**  
**1/2**

|            |                   |            |
|------------|-------------------|------------|
| RN33,35,46 | 12R0 OHM 5% 0,25W | △ 41023700 |
| RN37,38    | 4R7 OHM 5% 0,25W  | △ 35032200 |
| RP01       | 5R1 OHM 10% 2,50W | 10472390   |
| RP02       | 25R0 OHM 220V PTC | △ 30093400 |
| RP15       | 10M0 OHM 5% 0,70W | △ 10074320 |
| RP20       | 1R0 OHM 5% 2,50W  | 10383240   |
| RP44       | 1R0 OHM 5% 0,25W  | △ 15009730 |
| RT01       | 47R0 OHM 5% 0,30W | △ 15010010 |
| RT02       | 15R0 OHM 5% 2W    | 13001350   |
| RT03       | 10K0 OHM 5% 0,50W | 40434960   |
| RT23,43    | 68K0 OHM 5% 1W    | 10133770   |
| RT25,45,65 | 2K2 OHM 5% 0,50W  | 30938220   |
| RT48       | 2K2 OHM 5% 0,30W  | △ 41319509 |
| RV02       | 56R0 OHM 5% 0,30W | △ 15010060 |



|              |                 |            |
|--------------|-----------------|------------|
| CL04         | 7N2F 3,5% 1K6V  | 20153470   |
| CL05         | 36NOF 5% 250V   | 43441500   |
| CL10,15      | 330POF 20% 1K0V | 14035270   |
| CL17,CP13,91 | 330POF 20% 400V | 14002220   |
| CL18,CP79    | 470POF 10% 3K0V | 14006050   |
| CP01,02      | 100NOF 20% 275V | △ 10331520 |
| CP05,06      | 4N7F 1K0V       | 10058740   |
| CP10         | 100UOF 385V     | 30662900   |
| CP15         | 1NOF 20% 400V   | △ 43106800 |
| CP21         | 1NOF 10% 1K0V   | 43441400   |
| CP24         | 10NOF 10% 100V  | 10279180   |
| CP71         | 2N2F 10% 400V   | 10188880   |
| CT03         | 2N2F 2K0V       | 14036020   |



|      |        |            |
|------|--------|------------|
| LL01 | DRIVER | 20609540   |
| LL03 |        | △ 80367500 |
| LL05 | DSTL28 | △ 10462790 |
| LP02 |        | △ 10395160 |
| LP03 | SMT17  | △ 10387120 |

## OTHER PARTS AUTRES PIÈCES SONSTIGE TEILE ALTRE PARTI OTRAS PIEZAS

|         |  |          |
|---------|--|----------|
| BE01,02 | SCART SOCKET<br>PRISE PERITEL<br>EURO-AV-BUCHSE<br>EUROPRESA NORMALIZZATA<br>EUROCONNECTOR | 10357750 |
| BM010   | CINCH SOCKET<br>PRISE CINCH<br>CHINCH-BUCHSE<br>PRESA CINCH<br>TOMA CINCH                  | 10512920 |

|                       |  |          |
|-----------------------|--|----------|
| BM011                 | SVHS SOCKET<br>PRISE SVHS<br>SVHS-BUCHSE<br>PRESA SVHS<br>TOMA SVHS  | 80406031 |
| BM012                 | HEADPHONE PLUG<br>PRISE CASQUE<br>BUCHSE KOPFHÖRER<br>PRESA JACK<br>TOMA JACK  | 10002260 |
| BT01                  | CATHODE RAY TUBE SOCKET △<br>SUPPORT TUBE CATHODIQUE<br>BILDROEHRENFASSUNG<br>SUPPORTO TUBO CATODICO<br>SOPORTE T.R.C                | 20631370 |
| FP01                  | 1A6T TIME-LAG FUSE △<br>1A6T FUSIBLE TEMPORISE<br>1A6T SICHERUNG<br>1A6T FUSIBILE TEMPORIZZATO<br>1A6T FUSIBILE TEMPORIZADO          | 48064700 |
| NH01                  | CTT5000 UHF/VHF TUNER R<br>CTT5000 TETE UHF/VHF<br>CTT5000 UHF/VHF TUNER<br>CTT5000 TUNER UHF/VHF<br>CTT5000 SINTONIZADOR<br>UHF/VHF | 20546960 |
| SM001,002,<br>003,004 | MICROSWITCH<br>MICRO CONTACTEUR<br>MIKROSCHALTER<br>MICROINTERRUTTORE<br>MICROCONTACTOR  | 20540300 |

## EQUIPMENT/PRESENTATION EQUIPEMENT/PRESENTATION AUSRÜSTUNG/GEHÄUSE PARTI VARIE EQUIPO/PRESENTACION

|   |          |
|---|----------|
| CABINET WITH FRONT PANEL<br>COFFRET EQUIPE AVEC FACADE<br>GEHÄUSE KPL MIT FRONTPLATTE<br>MOBILE COMPLETO<br>MUEBLE EQUIPADO                                 | 25301840 |
| 16R OHM 5W LOUDSPEAKER 50X90<br>16R OHM 5W HAUT PARLEUR 50X90<br>16R OHM 5W LAUTSPRECHER 50X90<br>16R OHM 5W ALTOPARLANTE 50X90<br>16R OHM 5W ALTAVOZ 50X90 | 10317070 |
| REAR PANEL △<br>DOS<br>RUECKWAND<br>PANNELLO POSTERIORE<br>TAPA POSTERIOR   | 25294400 |
| POWER SUPPLY LEAD △<br>CORDON D'ALIMENTATION<br>NETZKABEL<br>CAVO DI ALIMENTAZIONE<br>CABLE DE ALIMENTACION   | 10260880 |
| ON/OFF BUTTON<br>TOUCHE MARCHE/ARRET<br>EIN-AUS TASTE<br>TASTO ACCESO/SPENTO<br>TECLA MARCHA/PARADA   | 25294060 |
| ON/OFF SWITCH △<br>CONTACTEUR MARCHE/ARRET<br>EIN-AUS SCHALTER<br>CONTACTORE ACCESO/SPENTO<br>CONTACTOR MARCHA/PARADA                                       | 10276500 |

|  |          |
|--|----------|
| BUTTON ASSY<br>ENSEMBLE DE TOUCHES<br>TASTENEINHEIT<br>ASSIEME TASTI<br>CONJUNTO DE TECLAS   | 25313820 |
| A51EFS83X191 CATHODE RAY TUBE △<br>A51EFS83X191 TUBE CATHODIQUE<br>A51EFS83X191 FARBBILDROEHRE<br>A51EFS83X191 TUBO CATODICO<br>A51EFS83X191 T.R.C | 10515820 |
| DEGAUSSING COIL △<br>BOBINE DE DEMAGNETISATION<br>ENTMAGNETISIERUNGSSPULE<br>BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE<br>BOBINA DE DESMANTACION                  | 47320195 |
| RCT3003 REMOTE CONTROL<br>RCT3003 TELECOMMANDE<br>RCT3003 FERNBEDIENUNG<br>RCT3003 TELECOMANDO<br>RCT3003 TELEMANDO                                | 10292960 |
| FOLDING BOX<br>EMBALLAGE CARTON<br>KARTON<br>IMBALLAGGIO CARTONE<br>EMBALAJE CARTON  | 25288160 |
| FITTING UPPER<br>CALE SUPERIEURE<br>POLSTER OBEN<br>Distanziatore superiore<br>CALZO SUPERIOR  | 25288040 |
| FITTING DOWNER<br>CALE INFERIEURE<br>POLSTER UNTEN<br>Distanziatore inferiore<br>CALZO INFERIOR  | 25288050 |

## INSTRUCTIONS NOTICES ANLEITUNGEN ISTRUZIONI MANUALE

|   |          |
|---|----------|
| 21MS90G PARTS LIST<br>21MS90G LISTE DE PIÈCES DETACHÉES<br>21MS90G ERSATZTEILLISTE<br>21MS90G LISTA PARTI DI RICAMBIO<br>21MS90G LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO  | 35045360 |
| TX91G SERVICE MANUAL (EUROPE)<br>TX91G DOC TECHNIQUE (EUROPE)<br>TX91G TECHNISCHE DOKUMENTATION (EUROPE)<br>TX91G DOCUMENTAZIONE TECNICA (EUROPE)<br>TX91G DOCUMENTACION TECNICA (EUROPE)                           | 35041190 |
| 21MS90G UM THOMSON F/I/D/GB/NL/E/P/DK/S<br>21MS90G NU THOMSON F/I/D/GB/NL/E/P/DK/S<br>21MS90G BA THOMSON F/I/D/GB/NL/E/P/DK/S<br>21MS90G IU THOMSON F/I/D/GB/NL/E/P/DK/S<br>21MS90G IU THOMSON F/I/D/GB/NL/E/P/DK/S | 25292200 |

21MS90G

2/2

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.